


8.1 A TERMÉK BE-/KIKAPCSOLÁSA



A termék **1** bekapcsolásához nyomja meg a be-/kikapcsoló gombot **5**.
A kijelző **6** és az auto-szelep rögzítő **7** világítani kezd.

- A legutoljára használt mértékegység (KPA, KGf/cm², PSI vagy BAR) jelenik meg.
- A Be/Ki kapcsoló gomb **5** újbóli megnyomásával válthat a mértékegységek között.
- A Scloverand-szelep rögzítőre **8** történő váltáshoz nyomja meg az átkapcsológombot **9**. A kiválasztott mértékegység a korábban kiválasztott marad
- A kikapcsoláshoz tartsa a be-/kikapcsolót **5** kb. 3 másodpercig nyomva. Ha nem használjuk, a termék kb. 15 másodperc után automatikusan kikapcsol.

9

6. Helyezze vissza az elemtartó rekesz fedelét **12** az elemtartó rekeszre **10**.
7. Csatvarozza újra össze a két alkatrészt a keresztornyú csavarral **11**.

A termék **1** most már újra üzemel.

10 TISZTÍTÁSI ÉS ÁPOLÁSI TUDNIVALÓK

- csak nedves kendővel szabad tisztítani
- csak kímélő tisztítószerrel használjon
- ne használjon erős tisztítószereket ill. vegyszereket
- ne használjon éles szélű eszközöket, mint pl. spatulát vagy hasonlót, mert ezek megsérthetik a felületet
- száraz helyen tárolja


11 MŰSZAKI ADATOK

Típus: Digitális abroncsnyomás-mérő
Cikksz.: 850127
Modellsz.: 24000
Gyártási tétel: P030030623
Áramellátás:
Üzemi feszültség: 4,5 V
Akku-tartó:
• Gyártási időszak: 3/2025
• Típus: Alkalikus gombelem, nem újratölthető, hordozható, hordozható
• Modell: LR44 (AG13)
• Kapacitás: 170 mAh, 1,5 V 0,255 Wh
• Súly: 2 g
• Kémiai rendszer: cink-mangán-dioxid
• Használt oltóanyag: Vízázási tűzoltó készülék vagy száraz porral oltóanyaggal
• Tételszám: PK20240915
• Veszélyes anyagok, kivéve higany, kadmium vagy ólom: nincs.

14

i TUDNIVALÓ!
» A termék fel van szerelve egy kiegészítő világítással a szeleprögzítőknél **7** és **8**. Ez megkönnyíti a szelepre történő felhelyezést sötét környezetben.

8.2 ABRONCSNYOMÁS ELLENŐRZÉSE AZ AUTO-SZELEPEN



1. Kapcsolja be a terméket **1**.
2. Váltson át a kívánt mértékegységre.
3. Nyomja a terméket **1** az auto-szelep rögzítővel **7** az auto-szelepre.

A kijelzőn **6** megjelenik az abroncsnyomás a kívánt mértékegységben.

10

- Kritikus nyersanyag több mint 0,1 tonnészázalék: nincs.
- Üzemi hőmérséklet: -5 °C-tól +50 °C-ig
- 4 választható mértékegység:
 - bar (0,2-10,3)
 - PSI (3-150)
 - kPa (20-995)
 - kg/cm² (0,2-10,5)
- Pontosság: +/-2 PSI kevesebb, mint 50 PSI esetén, +/-4 PSI 50 és 150 PSI között
- Magasságmérő: ≤850 m
- Páratartalom: 10%-tól 85%-ig
- Szennyezettségi szint: 2
- Gyártási dátum: 2025

12 MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT


CE
Mi, a Monz Handelsgesellschaft International mbH & Co. KG, Schöndorfer Straße 60-62, 54292 Trier, Németország, kizárólagos felelősséggel kijelentjük, hogy az alábbi termék:
Digitális abroncsnyomás-mérő, modellsz.: 24000, amelyre ez a nyilatkozat vonatkozik, megfelel a 2011/65/EK és a 2014/53/EU irányelv alapvető követelményeinek.
A CE jelölés igazolja az EU irányelv követelményeinek teljesítését. A teljes megfelelőségi nyilatkozat a következő címen található:
www.monz-international.de/index.php/kundenservice/downloads/category/42-2025

13 ÁRTALMATLANÍTÁS

Csomagolás ártalmatlanítása
 A csomagolás és a kezelési útmutató környezetbarát anyagokból készült, amelyek a helyi szelektív hulladékgyűjtő üzemekben ártalmatlaníthatók.

15

8.3 ABRONCSNYOMÁS ELLENŐRZÉSE A SCLAVE-RAND-SZELEPEN




1. Kapcsolja be a terméket **1**.
2. Váltson át a kívánt mértékegységre.
3. Az átkapcsológombbal **9** váltson át a Scloverand-szelep rögzítőre **8**.

11

Használt készülék ártalmatlanítása
Az Európai Unióban és más európai államokban alkalmazható, ahol az újrahasznosítható hulladékokat szelektíven gyűjtik.

A termék ártalmatlanítása
Ártalmatlanítás előtt vegye ki a gombelemeket a termékből, és ártalmatlanítsa őket elkülönítve, ld. „A gombelemek ártalmatlanítása”.




A mellette lévő, áthúzott, kereses hulladékgyűjtő szimbólum azt jelzi, hogy erre a készülékre a 2012/19/EU irányelv vonatkozik. Ez az irányelv kimondja, hogy ezt a készüléket a hasznos élettartamának végén nem szabad a normál háztartási hulladékkal együtt ártalmatlanítani, hanem egy erre a célra kialakított gyűjtőhelyen, újrahasznosító központnál vagy hulladékkezelő vállalatnál kell leadni. Ez az ártalmatlanítás ingyenes az Ön számára. Védje a környezetet és gondoskodjon a szakszerű ártalmatlanításról.

A gombelem ártalmatlanítása

A gombelemeket és akkumulátorokat nem szabad háztartási hulladékká dobni. Azok káros nehézfémeket tartalmaznak. Megjelölés: Pb (= ólom), Hg (= higany), Cd (= kadmium). A törvény szerint a használt gombelemeket és akkumulátorokat kötelező visszajuttatni. A használatot követően a gombelemeket térítésmentesen visszaveszik cégünk értékesítési pontjain vagy annak közvetlen közelében (például az üzletben vagy az önkormányzati gyűjtőhelyeken). A gombelemek és az akkumulátorok áthúzott hulladékgyűjtővel vannak megjelölve.

16

i TUDNIVALÓ!
» Vegye figyelembe a Scloverand-szelep használatát!




4. Nyomja a terméket **1** a Scloverand-szelep rögzítővel **8** a Scloverand-szelepre.

A kijelzőn **6** megjelenik az abroncsnyomás a kívánt mértékegységben.

9 ELEM KICSERÉLÉSE / BEHELYEZÉSE

i TUDNIVALÓ!
» A kijelzőn **6** „Lo B” felirat jelenik meg, akkor ki kell cserélni a gombelemeket **2**. Csak egy biztosítható a további működés.



12

14 AKKUMULÁTOR GYÁRTÓJA

Si Hui Pak Ko Batteries co., Ltd.
88 Gangfeng Avenue, Chengzhong District, Sihui
526299 Zhaoqing, Guangdong, China
+8613929837122

15 FORGALMAZÓ


MONZ Handelsgesellschaft International mbH & Co. KG
Schöndorfer Straße 60-62
54292 Trier, GERMANY
monz-de@sertronics.de

16 SZOLGÁLTATÁSI CÍM


MONZ SERVICE CENTER
c/o Sertronics GmbH
Alfred-Nobel-Str. 1
63128 Dietzenbach, GERMANY
Hotline: 00800 / 68546854
E-Mail: monz-hu@sertronics.de<

17

1. Nyissa ki az elemtartó rekeszt **10** a terméken **1** úgy, hogy a keresztornyú csavart **11** egy megfelelő csillagsavarhúzóval (a csomag nem tartalmazza) kicsavarozza.
2. Vegye le az elemtartó rekesz fedelét **12** az elemtartó rekeszről **10**.



3. Távolítsa el a használt gombelemeket **2** az elemtartó rekeszből **10**.
4. Ártalmatlanítsa a gombelemeket **2** a 13. „Ártalmatlanítás” fejezetben leírtak szerint.
5. Helyezzen be három új LR44 (AG13) típusú gombelemet a polaritásnak megfelelően az elemtartó rekeszbe **10**.



13

18